

Как настроить оборудование и приложения для работы с УМ. Pro

Софтфон – это полнофункциональное приложение, которое сотрудник может скачать и установить на свое мобильное устройство или компьютер. Рекомендуется использовать **софтфоны** YouMagic, так как это гарантирует качество связи и дает возможность видеть в режиме реального времени баланс и стоимость минуты разговора до начала звонка (для софтфона под ОС Android). Скачать **софтфон** можно, зайдя на сайт youmagic.pro в раздел «Подключение» и выбрав в меню «Приложения».

Независимая виртуальная YouMagic.Pro доступна для работы с любой операционной системой с помощью приложений YouMagic для Windows, MacOS, Android, iOS.

- [Windows](#)
- [MacOS](#)
- [Android](#)
- [iOS](#)

Софтфон – это полнофункциональное приложение, которое сотрудник может скачать и установить на свое мобильное устройство или компьютер. Рекомендуется использовать **софтфоны** YouMagic, так как это гарантирует качество связи и дает возможность видеть в режиме реального времени баланс и стоимость минуты разговора до начала звонка (для софтфона под ОС Android). Скачать **софтфон** можно, зайдя на сайт youmagic.pro в раздел «Подключение» и выбрав в меню «Приложения».

Независимая виртуальная YouMagic.Pro доступна для работы с любой операционной системой с помощью приложений YouMagic для Windows, MacOS, Android, iOS.

Рекомендуемые настройки оборудования

Сетевой экран в рамках политики безопасности компьютера может ограничивать обмен данными с voip.mtt.ru. Поэтому если Вы используете подключение к Интернету через сетевой экран, выполните следующие настройки:

На примере Linksys

The screenshot shows the 'Port Range Forwarding' configuration page on a Linksys router. The page has a blue header with the Linksys logo and 'A Division of Cisco Systems, Inc.' The main title is 'Applications & Gaming' and the sub-title is 'Etherfast® Cable/DSL VPN Router BEFVP41'. The page is divided into several tabs: Setup, Security, Access Restrictions, Applications & Gaming, Administration, and Status. Under 'Applications & Gaming', there are sub-tabs: Port Range Forwarding, Port Triggering, UPnP Forwarding, DMZ, and QoS. The 'Port Range Forwarding' tab is active, showing a table with the following data:

Application	Start	End	TCP/UDP	IP Address	Enabled
SIP	5060	5061	UDP	192.168.1.102	<input checked="" type="checkbox"/>
RTP	10000	20000	UDP	192.168.1.102	<input checked="" type="checkbox"/>
	0	0	Both	192.168.1.0	<input type="checkbox"/>
	0	0	Both	192.168.1.0	<input type="checkbox"/>
	0	0	Both	192.168.1.0	<input type="checkbox"/>
	0	0	Both	192.168.1.0	<input type="checkbox"/>
	0	0	Both	192.168.1.0	<input type="checkbox"/>
	0	0	Both	192.168.1.0	<input type="checkbox"/>
	0	0	Both	192.168.1.0	<input type="checkbox"/>
	0	0	Both	192.168.1.0	<input type="checkbox"/>

Red arrows point to the SIP and RTP rows with the following text:

- SIP signalling typically would 5060/Line 1 and 5061/Line 2
- RTP range which carries voice would be a range. Check with your provider for the range that they use.
- Set a static IP address on your VoIP ATA device and place that IP here.

At the bottom of the page, there is a 'More...' button and a 'Save Settings' button. A footer note says 'For VoIP information visit www.voipmechanic.com'.

- введите имя службы, которую хотите перенаправить (в нашем случае это SIP и RTP);
- введите диапазон портов служб, которые Вы хотите перенаправить диапазон RTP должен быть более 10000);

- выберите протокол, который будет использоваться службами (UDP);
- по возможности установите статический адрес на VoIP-устройстве;
- сохраните внесенные изменения.
Логин – ваш SIP ID.

Пароль – пароль от SIP ID (указан в личном кабинете администратора на карточке сотрудника в разделе настройка оборудования).

Сервер регистрации – voip.mtt.ru.

Статус STUN-сервера – выключен.

В качестве SIP ID в настройках аппарата следует указывать номер в формате 883140123456789.

IP-шлюзы (ATA)

- - [Grandstream HT502](#)
 - [GrandstreamGXW 4004](#)
 - [D-linkDVG-5112S](#)
 - [D-linkDVG-7044S](#)
 - [ZyXelP-2304REE](#)
 - [QVI-2104](#)
 - [Hanlong Unicorn 3101](#)

SIP-телефоны

- - [Siemens Gigaset 610A IP](#)
 - [Siemens Gigaset C470 IP](#)
 - [Panasonic KX-NGP500](#)