

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ SIEMENS GIGASET C470 IP

1. Подключите базовый блок и переносную трубку в соответствии с рекомендациями инструкции по подключению.
2. На базовом блоке нажмите и отпустите клавишу пейджинга. На дисплее переносной трубки высветится IP-адрес.

Откройте веб-браузер и в адресной строке введите высветившийся на дисплее трубки IP-адрес. Введите в поле ПИН-код «0000» и нажмите «ОК».



Выберите вкладку «Настройки», затем «Телефония» → «Соединения». Поставьте галочку рядом с учетной записью, которую хотите настроить, и нажмите «Правка».

Gigaset C470 IP

Главная **Настройки** Состояние Выйти из системы

Конфигурация IP
Телефония
Соединения
Аудио
Назначение номера
Переадресация вызова
Планы набора номера
Автоответчик сети
Дополнительные настройки
Обмен сообщениями
Службы
Трубки
Безопасность
Прочее

IP-соединение

Имя / Провайдер	Код города	Состояние	Активная
1. IP1 Другой провайдер	#1	Зарегистрирован	<input checked="" type="checkbox"/>
2. IP2 Другой провайдер	#2	Отключена	<input type="checkbox"/>
3. IP3 Другой провайдер	#3	Отключена	<input type="checkbox"/>
4. IP4 Другой провайдер	#4	Отключена	<input type="checkbox"/>
5. IP5 Другой провайдер	#5	Отключена	<input type="checkbox"/>
6. IP6 Другой провайдер	#6	Отключена	<input type="checkbox"/>

Gigaset.net

Имя	Код города	Состояние	Активная
Gigaset.net	#9	Не удалось выполнить регистрацию	<input checked="" type="checkbox"/>

Соединение со стационарной линией

Имя	Код города	Активная
Стлиния	#0	<input type="checkbox"/>

В полях «Имя или номер соединения», «Имя для входа в систему», «Имя пользователя», «Отображаемое имя» введите ваш SIP ID.

В поле «Пароль для входа в систему» введите пароль к вашему SIP ID.

Gigaset C470 IP

Главная Настройки Состояние Выйти из системы

Конфигурация IP
Телефония
Соединения
Аудио
Назначение номера
Переадресация вызова
Планы набора номера
Автоответчик сети
Дополнительные настройки
Обмен сообщениями
Службы
Трубки
Безопасность
Прочее

1. IP-соединение

Имя по умолчанию можно заменить другим именем или номером телефона, чтобы выделить это соединение.

Имя или номер соединения: IP1

Автоматическая конфигурация

Если провайдер предоставил Вам код конфигурации, введите его в этом поле для выполнения автоматической конфигурации соединения.

Код автоматической конфигурации:

Начать авт. конфигурацию

Провайдер: Другой провайдер Выберите провайдера VoIP

Личные данные провайдера

Имя для входа в систему: 333221867170

Пароль для входа в систему: *****

Имя пользователя: 333221867170

Отображаемое имя:

Показать доп. настройки

Настроить Отмена Удалить

SIEMENS

Нажмите «Показать дополнительные настройки».

В поле «Домен» введите voip.mtt.ru.

В полях «Порт сервера регистратора», «Порт прокси-сервера» и «Порт исходящего прокси-сервера» введите 5060.

В поле «Вкл. STUN» отметьте поле «Нет».

Нажмите кнопку «Настроить».

Скрыть дополнительные настройки

Общие данные провайдера

Домен: voip.mtt.ru

Адрес прокси-сервера: voip.mtt.ru

Порт прокси-сервера: 5060

Сервер регистратора: voip.mtt.ru

Порт сервера регистратора: 5060

Время обновления регистрации: 180 сек.

Сеть

Вкл. STUN: Да Нет

Сервер STUN:

Порт STUN: 3478

Время обновления STUN: 240 сек.

Время обновления NAT: 20 сек.

Режим исходящего прокси-сервера: Всегда Авто Никогда

Исходящий прокси-сервер:

Порт исходящего прокси-сервера: 5060

Настроить Отмена Удалить

Выберите вкладку «Назначение номера» и в поле «Тип линии для исходящих вызовов» отметьте поле «VOIP».

Нажмите кнопку «Настроить».

Gigaset C470 IP

Главная Настройки Состояние Выйти из системы

Конфигурация IP
Телефония
Соединения
Аудио
Назначение номера
Переадресация вызова
Планы набора номера
Автоответчик сети
Дополнительные настройки
Обмен сообщениями
Службы
Трубки
Безопасность
Прочее

Основное соединение
Тип линии для исходящих вызовов: VoIP Ст. линия
Автоматическое переключение на телефонную линию: Да Нет
Диспетчер вызовов
При работе с диспетчером вызовов на вашем компьютере сперва выберите действующее соединение и доступную трубку.
Соединения Использовать диспетчер вызовов Трубка
333221867170 МТТ_1

Трубка
МТТ_1
Соединения для исходящих вызовов для входящих вызовов
333221867170
Gigaset.net
Ст. линия

МТТ_2
Соединения для исходящих вызовов для входящих вызовов
333221867170
Gigaset.net
Ст. линия

Более подробная информация – на сайте <http://gigaset.com/ru/>.